



HP EliteDesk 805 G8 Desktop Mini PC

A9UC1AT#ABM

Potencie su jornada laboral con el rendimiento, la seguridad y la capacidad de administración que ofrece la computadora de escritorio mini HP EliteDesk 805. Optimice la productividad con la potencia de este Mini, perfecto para espacios pequeños y estilos de trabajo híbridos en el hogar o la oficina.



Procesador	AMD Ryzen™ 5 5600GE. 6 núcleos de CPU, 12 hilos, Frecuencia Base de 3.4 GHz hasta 4.4 GHz Frecuencia Máxima, 19 MB de Cache L2 + L3
Chipset	AMD® PRO 565
Sistema Operativo	Windows 11 Pro de 64 bits en Español.
Gráficos	Integrados, Radeon™ Graphics
Memoria RAM	8 GB (1x8GB) DDR4 3200. Soporta hasta 64 GB en (2) slots SODIMM
Almacenamiento	Unidad de estado solido M.2 SSD 512 GB 2280 PCIe NVMe Value
Teclado	Teclado HP alámbrico en Español
Mouse	Mouse HP alámbrico
Audio	HD con códec ALC3867, con altavoz interno
Conectividad	LAN: Realtek® RTL8111FPH-CG GbE (10/100/1000 Mbps) WLAN: Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11 + Bluetooth 5.3
Fuente de poder	Adaptador AC de 65 Watt, eficiencia promedio de 88%

Interfaces	Frontal (1) USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (1 para carga) (2) USB 3.2 Gen 2 (1 para carga) (1) Conector 3.5mm UAJ - Universal Audio Jack con soporte de auriculares CTIA	Posterior (2) USB 3.2 Gen 2 (2) USB 3.2 Gen 1 (2) DisplayPort 1.4 (1) Ethernet RJ-45 (1) Conector de alimentación
	Slots (1) M.2 PCIe x1 2230 (para tarjeta inalámbrica) (2) M.2 PCIe x4 2280 (para almacenamiento SSD)	Bahías
Certificaciones	ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H	
Seguridad	TPM 2.0 Ranura para guaya de seguridad Anillo para candado de seguridad	
Software	HP BIOSphere HP Sure Start HP Sure Run	HP Sure Sense HP Sure Click HP Secure Erase
Accesorios	HP DM v4 + VESA Sleeve	
Garantía	Años de garantía: 1 de forma 1/1/1 (Partes/ Mano de obra/ En sitio)	

La información contenida adjunto está sujeta a cambio sin previo aviso. HP no estará comprometido por los errores o las omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento. Las imágenes presentadas son de referencia, el equipo final puede cambiar de acuerdo a configuración y opciones integradas